



EGN200



## Programador multifunción 2 vía con Bluetooth

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión nominal	230 - 240 V
-----------------	-------------

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	2300 W
--	--------

#### Iluminación

Carga máxima serie de lámparas fluorescentes	1000 W
--	--------

#### Funciones

Reserva de marcha - años	10 y
Con sincronización de red	No
Con sincronización de cuarzo	Sí

#### Equipo

Autonomía por día	0,25 s
Con programa de impulso	Sí
Número de canales	2

#### Conexión

Tipo de contactos	1 cambio
Sección transversal de conductor flexible	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Configuración

Programa diario	Sí
Programa semanal	Sí
Programa anual	Sí

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +45 °C
-------------------------------	-------------

#### Texto

Tipo de conexión	Con borne con tornillos
------------------	-------------------------

#### Dimensiones

Altura	90 mm
--------	-------

---

Anchura	35,80 mm
Profundidad	61,60 mm