EK028

quickconnect easy

Transformador de intensidad 1850-1A

Características técnicas

Características de identificación específicas internas para la protección

Tipo de filtro producto	Convertidor de corriente de una fase

Funciones

Clase de precisión	1

Potencia

Potencia	0

Dimensiones

Diámetro de la abertura	15 mm
Altura de la abertura	14,60 mm
Anchura de la abertura	14,60 mm

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 - +70 °C

Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria	90 A
Máx. intensidad del secundario	48 mA