


TXM632C



**Módulo 12 persianas, easy**

**Características técnicas**

**Configuración**

Modo de configuración posible ETS, easy

**Conectividad**

Con sistema de bus KNX radio No

**Instalación, montaje**

Montaje en Perfil DIN

**Equipo**

Con interruptor para interruptor manual Sí

**Materiales**

Colour Gris claro

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 4 A

Corriente máxima de conmutación 4 A

**Tensión**

Tensión de servicio del BUS 21 - 32 V

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

**Conexión**

Sección transversal de conductor flexible 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Capacidad**

Número de módulos 10

**Texto**

Función Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas, Con función de protección solar

Tipo de conexión Con bornes roscados