



WNC032



## Paro de emergencia con llave, gris

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

#### Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Acabado satinado

Material Polipropileno

#### Identificación

Disposición de montaje Instalación completa con placa

#### Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

#### Controles e indicadores

Número de teclas 1

#### Dimensiones

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 40 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP IP55

Resistencia al impacto IK IK07

#### Arquitectura

Elemento de control/operación Llave

#### Texto

Iluminación Sin iluminación (no se puede iluminar)