



{ }

### Caractéristiques techniques

#### Réglages

Modes de configuration supportés quicklink

#### Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

Type de montage Fixation par griffe, borne à vis

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Tension

Tension de service 230 - 230 V

#### Dimensions

Profondeur de montage 22 mm

#### Matières

Matière Métal, PVC

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

85020101

