



85145126



Bouton-poussoir radio KNX simple quicklink, Q.x, anthr. velours, laqué

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux	2
Cycle d'utilisation de l'émetteur	1 %

Connectivité

Système bus radio-KNX	Oui
Type de récepteur	2

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Matières

Couleur	Anthracite
---------	------------

Textes

Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Comportement d'émission et/ou de réception configurable, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Protection	Avec protection de démontage