



HXA055H

Bobine manque tension retardée 380-450VAC

Caractéristiques techniques

Puissance

Consommation à l'appel 2,30 VA

Sécurité

Indice de protection IP IP4X

Tension

Tension circuit de commande en CA 380 - 450 V

Tension de commande en CC 0 - 0 V

Fonctions

Temporisé Oui