



KXA06NH

**Borne de passage-neutre, 6mm<sup>2</sup>, 1000V/41A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 41 A |
|-------------------------|------|

**Dimensions**

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 53,50 mm |
| Largeur    | 48 mm    |
| Profondeur | 8 mm     |

**Installation, montage**

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

**Raccordement**

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

**Matières**

|         |                |
|---------|----------------|
| Couleur | Bleu           |
| Matière | Polyamide (PA) |

**Connectivité**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
|----------------------------|-------------|