



KXA16LH

**Borne de passage-phase, 16mm<sup>2</sup>, 1000V/71A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	71 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Hauteur	57,50 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	59,30 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	4 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Matières**

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------