

3 V



Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio

Caractéristiques techniques

Réglages	
Modes de configuration supportés	ETS, easy, quicklink
Courant électrique	
Nombre de circuits d'entrée	2
Connectivité	
Système bus radio-KNX	Oui
Equipement	
Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui
Avec batterie	Oui
Avec contrôle CVC	Non
Installation, montage	
Montage sur	Montage encastré
Éclairage	
Contrôle des LED	Non
Matières	
Matière	PVC
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 50 °C
Tension	
Tension d'entrée	3 - 3 V
Type de tension d'alimentation	DC

Tension d'alimentation du système