



**Télécommande 6 Boutons poussoir 6 Entrées KNX radio quicklink**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

**Tension**

Tension de service 6 - 6 V

**Connectivité**

Protocole radio Radio KNX

Type de récepteur 2

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 6

**Sécurité**

Indice de protection IP IP30

**Conditions d'utilisation**

Température de service 0 - 45 °C

**Matières**

Couleur Blanc polaire

**Dimensions**

Hauteur 133,6 mm

Largeur 50,2 mm

Profondeur 16 mm

**Equipement**

Avec batterie Oui

**Pile**

Autonomie de la batterie 5 ans

**Textes**

Function Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

TU406

