


TXB692F



easy

## Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX

### Caractéristiques techniques

#### Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

#### Connectivité

Système bus radio-KNX Non

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle Oui

#### Matières

Couleur Gris clair

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 6 A

Courant de commutation max. 6 A

#### Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 0

#### Textes

Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Fonctions d'entrée binaire : Commutation, variation, store, transmetteur de valeur, scène, priorité, minuterie, sous-plaque, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles

Function

Type de raccordement Avec bornes à vis