



K96Q

Borne 1,0 - 16mm², pour barre cuivre 12-40x5mm, pour câble en cuivre

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 16 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	3 - 3 Nm
-------------------	----------

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 5 mm
Largeur	11,50 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	180 A
-------------------------	-------