



Borne de barre 4mm²-35mm², pour barres 12x5mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	4 - 35 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	10-10 Nm
-------------------	----------

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 5 mm
Hauteur	27,50 mm
Largeur	16,50 mm
Profondeur	38,50 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	270 A
-------------------------	-------

K96T