



K96T

**Borne de barre 4mm<sup>2</sup>-35mm<sup>2</sup>, pour barres 12x5mm**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	4 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	4 - 35 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Couple de serrage	10-10 Nm
-------------------	----------

**Dimensions**

Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 5 mm
Hauteur	27,50 mm
Largeur	16,50 mm
Profondeur	38,50 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	270 A
-------------------------	-------