



KJ31CH15

## **bloc de connexion compteur 100A**

### **Caractéristiques techniques**

#### **Courant électrique**

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

#### **Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	9,56 W
-----------------------------------	--------

#### **Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	153 mm
Profondeur	38 mm

#### **Raccordement**

Section de borne	50 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur	50 - 50 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	10 - 50 mm <sup>2</sup>

#### **Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

#### **Installation, montage**

Couple de serrage	5 - 5 Nm
-------------------	----------