

KXA16ND

Borne de sectionnement-neutre, 16mm²,400V-62A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 45 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Dimensions

Hauteur 51,50 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 12 mm

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 16 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1 - 25 mm²

Matière

Couleur Bleu

Code RAL 5002

Matière Polyamide (PA)