



KXA35L

**Borne de passage-phase, 35mm<sup>2</sup>, 400V/125A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Dimensions**

Hauteur	51,50 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	16 mm

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
---------	----------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	35 mm <sup>2</sup> max.
Section de raccordement en câble rigide	50 mm <sup>2</sup> max.

**Matière**

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------