



MKN520A

Disjoncteur 1P+N 6kA B-20A 1M

Caractéristiques techniques

Arc	hite	cture

Position du neutre	droite
Nombre de pole protégé	1
Nombre de pôles	2 P
Courbe	В
Fonctions	
Avec pole de Neutre coupé	Oui
Modèle	
Nombre de modules	1
Connectivité	
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne décalée
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes décalées
Principales caractéristiques électriques	
Pouvoir de coupure assigné lcn sous AC selon IEC 60898-1	6 kA
Tension assignée d'emploi Ue	230 / 240 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension	
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension maxi d'utilisation	253 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	20 A
Pouvoir de coupure de service lcs AC selon IEC 60898-1	6 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionne- ment thermique en alternatif	1.13 / 1.45 ln
Valeur du seuil mini/max de fonctionne- ment magnétique en alternatif	3 / 5 In
Pouvoir de coupure assigné lcn sous 230V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Courant / température	
Courant assigné à -25°C	25.1 A

Courant assigné à -20°C	24.7 A
Courant assigné à -15°C	24.3 A
Courant assigné à -10°C	23.8 A
Courant assigné à -5°C	23.4 A
Courant assigné à 0°C	22.9 A
Courant assigné à 5°C	22.5 A
Courant assigné à 10°C	22 A
Courant assigné à 15°C	21.5 A
Courant assigné à 20°C	21 A
Courant assigné à 25°C	20.5 A
Courant assigné à 30°C	20 A
Courant assigné à 35°C	19.5 A
Courant assigné à 40°C	18.9 A
Courant assigné à 45°C	18.4 A
Courant assigné à 50°C	17.8 A
Courant assigné à 55°C	17.2 A
Courant assigné à 60°C	16.6 A
Courant assigné à 65°C	15.9 A
Courant assigné à 70°C	15.3 A
Coefficient de correction du courant Coefficient de correction du courant	
nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0.9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0.85
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz	1.1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz	1.2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz	1.5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz	1
Dimensions	
Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	84.7 mm
Largeur produit installé	17.5 mm
Fréquence	
Fréquence	50 à 60 Hz
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	3.9 W
Puissance dissipée par pôle à In	3.1 W
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	1000

	Insta	llation,	montage
--	-------	----------	---------

installation, montage	
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	1,9Nm
Type de loquet haut pour produits modu- laires	Non applicable
Type de loquet bas pour produits modu- laires	Métallique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Démontabilité haute pour produits modu- laires	Non
Démontabilité basse pour produits modu- laires	Non
Approprié pour montage encastré	Oui
Connexion	
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	1 / 16 mm²
Section de raccord bornes aval en câble rigide	1 / 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 / 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 / 16 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 / 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 / 16 mm²
Type de connexion	cage à vis
Standards	
Texte norme	EN 60898-1
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conforme REACH	Non
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-2570 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Classe de limitation d'énergie l²t	3
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Température de stockage/transport	-2580 °C