

# WKT306R

Poussoir KNX radio Kallysta quicklink 6 entrées - alimentation pile



- Architecture
  - Système bus EIB
  - Nombre de touches 6
  - Mode de fixation en saillie
- Compatibilité
  - Produit associé WKT906B, WKT906C, WKT906D, WKT906T
- Fréquence
  - Fréquence de transmission 868 MHz
- Portée
  - Portée maxi 30m dans l'habitat ; 100m en champ libre
- Capacité
  - Nombre de module pour l'appareillage mural 2
- Matières
  - Couleur RAL RAL 7047 - Telegris 4
  - Matière polycarbonate (PC)
- Sécurité
  - Indice de protection IP IP31

- Sans halogène  
Yes
- Conditions d'utilisation
  - Température de stockage  
-20/70 °C