



EE807



Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

Caractéristiques techniques

Nombre de touches	18
Module	Handsender für Bewegungsmelder
Produit associé	EE815, EE816, TCC5xxx
Touche / bouton	15 touches avec LED d'état intégrée
Dimensions (LLxllxhh)	70x10x120
Portée maxi	3m
Durée de vie de la batterie [an(s)]	≈ 2.5
Nbre- type de piles pour l'alimentation	1x 3V CR2032
IR	code RC6
LED	LED d'acquiescement supplémentaire pour afficher la transmission IR
Réglage	Réglage manuel du seuil de luminosité, avec les valeurs standards ou le mode d'apprentissage Réglages standards du seuil de luminosité sélectionnables pour la lumière du jour, le bureau et le couloir
Type d'accessoire	Emetteur manuel pour détecteur de mouvement
Ballon	2 mémoires de configuration pour la configuration identique de plusieurs détecteurs de présence
Instructions d'utilisation spéciales	également pour applications KNX - détecteur de présence IR KNX