



HWX048H

Contact Défaut Déclenchement pour HW2 HW4 (FS)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|---|-----|
| Courant nominal assigné sous 230 V AC15 | 4 A |
|---|-----|

Connectivité

| | |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

Tension

| | |
|--------------------------------|----|
| Type de tension d'alimentation | AC |
|--------------------------------|----|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -40 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de stockage/transport | -40 - 70 °C |
|-----------------------------------|-------------|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|---|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0 |
|-----------------------------------|---|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP2X |
|-------------------------|------|