



KXA16L

**Borne de passage-phase, 16mm<sup>2</sup>, 400V/76A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	76 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Hauteur	51,50 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	12 mm

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
---------	----------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Matière**

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

**Connectivité**

Type de connection/prise	Borne à vis
--------------------------	-------------