



LS672

Voyant de signalisation 230V pour coupe-circuit L51 et L58

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Avec pôle de Neutre coupé	Non

Compatibilité

Adapté à	Coupe-circuit
Compatible avec montage Rail DIN	Non

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	120 / 230 / 690 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	1.6 mA
-------------------------	--------

Protection

Taille de l'élément fusible	14 x 51
-----------------------------	---------

Dimensions

Largeur produit installé	15 mm
--------------------------	-------

Matières

Transparent	Non
-------------	-----

Installation, montage

Démontabilité haute pour produits modulaires	Non
Démontabilité basse pour produits modulaires	Non
Approprié pour montage encastré	Non

Accessoires inclus

Type d'accessoire	Indicateur de tension
-------------------	-----------------------

Équipement

Accessoiable	Non
Avec dispositif de verrouillage	Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------