



MZ529N



## Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 400V AC

### Caractéristiques techniques

#### Puissance

Consommation à l'appel 5 VA

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

#### Tension

Tension circuit de commande en CA 400 - 400 V

Tension circuit de commande en CC 0 - 0 V

Tension assignée d'isolement 6 000 V

Type de tension d'alimentation AC

#### Fonctions

Temporisé Non

#### Dimensions

Largeur 17,50 mm

Profondeur 68 mm