



WE040G



## Double interrupteur va-et-vient Essensya à griffes

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Pure

Code RAL 9010

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

#### Connectivité

Type de montage Fixation par griffe, borne à vis

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

#### Sécurité

Indice de protection IP IP31

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07