



WK041

2 postes, 2 fils, avec éclairage de commande, kallysta

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage Encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Indice de protection IP IP41

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Architecture

Type d'organe de commande Interrupteur