



LS672

Voyant de signalisation 230V pour coupe-circuit L51 et L58

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté à Coupe-circuit

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 120 / 230 / 690 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal 1.6 mA

Protection

Taille de l'élément fusible 14 x 51

Dimensions

Largeur produit installé 15 mm

Accessoires inclus

Type d'accessoire Indicateur de tension

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Conforme REACH Oui

Conforme RoHS Oui

Sans halogène Oui