



XEV201

**Borne de charge VE witty park 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Système de connexion | Typ 2 |
|----------------------|-------|

**Fonctions**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Fonction de contrôle d'accès | Oui |
| Avec gestion de charge       | Oui |

**Connectivité**

|  |   |
|--|---|
| Quantité des points de chargement                      | 1 |
| Quantité des prises de courant CEE                     | 0 |
| Quantité des prises de courant de chargement GB        | 0 |
| Quantité des prises de courant de chargement le type 2 | 1 |
| Quantité des prises de courant de chargement type 3    | 0 |
| Quantité des connecteurs de véhicule CHAdeMO           | 0 |
| Quantité des connecteurs de véhicule type 1            | 0 |
| Quantité des connecteurs de véhicule type 1 CCS        | 0 |
| Quantité des connecteurs de véhicule type 2            | 0 |
| Quantité des connecteurs de véhicule type 2 CCS        | 0 |

**Principales caractéristiques électriques**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Fréquence assignée | 50 Hz |
| Courant nominal    | 32 A  |

**Dimensions**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Profondeur produit installé | 233 mm |
| Hauteur produit installé    | 480 mm |
| Longueur                    | 480 mm |
| Largeur produit installé    | 346 mm |

**Puissance**

|  |        |
|--|--------|
| Puissance raccordée                    | 8 kW   |
| Puissance max. par point de chargement | 7.4 kW |

**Alimentation**

|   |         |
|---|---------|
| Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie | 1 phase |
|---|---------|

**Matières**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Couleur            | gris clair            |
| Couleur RAL        | RAL 7035 - Gris clair |
| Matière            | matière plastique     |
| Groupe de matériau | autre                 |

**Éléments fournis**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Quantité des commutateurs type A | 1 |
|----------------------------------|---|

**Équipement**

|   |     |
|---|-----|
| Avec le compteur d'énergie                    | Non |
| Avec connexion pour maison                    | Non |
| Quantité des prises de courant du ménage      | 1   |
| Quantité des connecteurs de véhicule GB<br>AC | 0   |
| Quantité des connecteurs de véhicule GB<br>DC | 0   |
| Avec disjoncteur de protection                | Oui |

**Standards**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne RoHs | conforme |
|---------------------------|----------|