



K96A

### Morsetti 1,5-25Mmq X Barra 12X5 Quadro

#### Proprietà tecniche

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

##### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3,50 - 3,50 Nm
------------------------------	----------------

##### Serie

Altezza sbarra	12 mm
Larghezza/spessore sbarra	5 - 5 mm

##### Corrente

Corrente nominale	65 A
-------------------	------