



K96A

Morsetti 1,5-25Mmq X Barra 12X5 Quadro

Proprietà tecniche

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1.5 - 16 mm ²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 16 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3,50 - 3,50 Nm
------------------------------	----------------

Serie

Altezza sbarra	12 mm
Larghezza/spessore sbarra	5 - 5 mm

Corrente

Corrente nominale	65 A
-------------------	------