



TRE720



**IP55**



**Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz**

**Proprietà tecniche**

**Impostazioni**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Modalità di configurazione supportata | ETS, easy |
| Ciclo di lavoro minimo                | 30 s      |

**Connettività**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con sistema bus radio KNX | Sì |
|---------------------------|----|

**Dotazione**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Collegamento bus integrato | Sì |
|----------------------------|----|

**Illuminazione**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Soglia di luminosità regolabile | 5 - 1000 lx |
|---------------------------------|-------------|

**Condizioni d'uso**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

**Materiali**

|           |  |
|-----------|--|
| Materiale | Acrilnitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
|-----------|--|

**Testo**

|          |   |
|----------|---|
| Funzione | Preavviso di disattivazione sui dimmer per illuminazione, Con funzione di memoria per la simulazione di presenza, Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante, Con blocco pulsanti, Funzione party per l'attivazione per 2 ore, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica) |
|----------|---|