



EE850



Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit

Technische eigenschappen

Detectie

| | |
|--------------|-----------------|
| Detectiehoek | 140 - 140 |
| Type sensor | Bewegingssensor |

Instellingen

| | |
|----------------|--------------|
| Tijdvertraging | 5 S - 30 Min |
|----------------|--------------|

Verlichting

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|---------------|
| Breedte | 91 mm |
| Aanbevolen montagehoogte | 2,50 - 2,50 m |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
|----------------------|------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |

Teksten

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Functie | Aanwezigheidssimulatie, Als los apparaat, hoofdapparaat of uitbreiding te gebruiken |
| Montagewijze | Voor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter |