



TKP100A



IP30

## Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

#### Samenstelling

Webserver	Ja
-----------	----

#### Spanning

Bedrijfsspanning	5 - 5 V
Netspanning via bus	30 - 30 V
Type voeding	DC

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP30
----------------------	------

#### Frequentie

RF-ontvangstfrequentie	433,4 - 868,3 MHz
------------------------	-------------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
---------------------	-----------

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie	Nee
-------------------	-----

#### Afmetingen

Breedte	77 mm
Diepte	26,50 mm

#### Teksten

Besturen en visualiseren van RF en WLAN installaties via app en browser, Routines en scènes stel je gemakkelijk samen, via de applicatie, met behulp van Covigrammen, Schakelen, dimmen, jaloezie en thermostaatfuncties	
Functie	
Montagewijze	Vrijstaand of wandmontage
Versleuteling	Beheer van 3 gebruikersprofielen