



TRE221



KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Materiaal

Kleur Wit

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening Nee

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Max. schakelstroom 10 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

Capaciteit

Aantal modules 0

Teksten

Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie

Aansluitwijze Met schroeflifteklemmen