



TRE700



## Kit witte IR-detector + 1 uitgang 10 A IP55 Quicklink

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
Minimale inschakelduur	5 s

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
----------------------------	-----------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-----------	---

#### Teksten

Functie	Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	--