



TRM694G



IP20

## KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v pot.vrij contact uit

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Radioprotocol         | KNX-RF |
| Ontvanger categorie   | 2      |
| Met KNX-bussysteem    | Nee    |
| Met bussysteem KNX RF | Ja     |

#### Instellingen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS, easy, quicklink |
|--------------------------|----------------------|

#### Afmetingen

|              |       |
|--------------|-------|
| Diepte       | 20 mm |
| Inbouwdiepte | 40 mm |

#### Materiaal

|       |            |
|-------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
|-------|------------|

#### Samenstelling

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Met schakelaar voor manuele bediening | Ja |
| Radiofrequentie bidirectioneel        | Ja |

#### Stroom / temperatuur

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 4 A |
|-----------------|-----|

#### Frequentie

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Frequentie             | 50 - 50 Hz          |
| RF-ontvangstfrequentie | 868,30 - 868,30 MHz |

#### Vermogen

|                  |       |
|------------------|-------|
| Uitgangsvermogen | 920 W |
|------------------|-------|

#### Spanning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning     | 230 - 230 V |
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |
| Systeemspanning      | 230 VAC     |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

#### Teksten

Technische wijzigingen voorbehouden

Aansluitwijze

Met schroefliftklemmen

Functie

Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Montagewijze

Voor inbouw achter inbouweenheden