



384103

Jal.-draaischak. 1-polig

Technische eigenschappen

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 1-polig

Spanning

Nominale spanning 250 V

Gerelateerde Series

Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1,
Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3,
Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3,
Serie berker R.8, Serie berker S.1

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen