



385203

Jal.schak. 2-polig voor centr. met slot

Technische eigenschappen

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 2-polig

Spanning

Nominale spanning 250 V

Gerelateerde Series

Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1,
Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3,
Serie berker Q.7, Serie berker S.1

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging