



505103

Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------|-----|
| Schakelstroom | 2 A |
|---------------|-----|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Bediening en signalering

| | |
|----------------------|-----------------|
| Aantal toetsen | 0 |
| Met terugmeldcontact | Ja |
| Type drukknop | Enkele drukknop |

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Materiaal | Metaal, Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Transparant | Nee |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|----------|
| Diepte | 41 mm |
| Inbouwdiepte | 31,20 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Teksten

| | |
|----------------------|--|
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |
| Montagewijze | Met spreidklemmen |
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Schakelmodus | Maakcontact, met 2 separate meldcontacten |
| Verlichting | Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem, Voor verlichtings- en controlecircuit |
| Gerelateerde Series | Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker S.1 |
| Gerelateerde Systeem | Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker S.x/B.x |