



TR351A



KNX-RF-ontvanger, wit

Technische eigenschappen

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, quicklink
--------------------------	----------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Teksten

Functie	Verhoging van het mogelijke aantal verbindingen tussen KNX TP- en KNX-radio, Groeperen van ingangen met dezelfde functie
---------	--