



KNX-RF-ontvanger, wit

Technische eigenschappen

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Type voeding DC

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, quicklink

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Teksten

Verhoging van het mogelijke aantal verbindingen tussen KNX TP- en KNX-radio, Groeperen van ingangen met dezelfde functie

TR351A

