



TRE720



**IP55** **KNX**

## Set van bewegingsmelder TRE520 + opbouwuitgang TRE201

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
Minimale inschakelduur	30 s

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

#### Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-----------	---

#### Teksten

Functie	Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	--