



16406099

Q.x Łącznik przełącznikowy na kartę hotelową, biały, aksamit

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Architektura

Liczba biegunów 1

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1500 W

Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym 1500 W

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 0

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

Wymiary

Głębokość 57,30 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 50 °C

Tekst

Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Nadruk	Z nadrukiem "Hotelcard"
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem
Rodzaj łącznika	1-biegunowy
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi
Powiązane serie	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Systemy powiązane	Berker Q.x