



52039909

S.1 System przywoławczy Sygnalizator świetlny z ramką, biały matowy

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Sieć	zachowanie sygnału dzwonka w razie awarii i przywrócenia zasilania
------	--

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Powierzchnia	mat

Sterowanie LED

BLC	z 4 czerwonymi diodami LED
-----	----------------------------

Instalacja / Montaż

Dla instalacji w standardowych puszkach podtynkowych	wg DIN 49073-1
Montaż	element centralny do mocowania wtykowego

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
------------------	-----------------------

Wypożyczenie

Brzęczyk	możliwość ustawienia dzwonka w postaci sygnału ciągłego lub pulsującego, możliwość podłączenia sygnału dźwiękowego do sygnalizatora świetlnego
Bezpotencjałowy	z bezpotencjałowym zestykiem przekaźnikowym do przekierowywania sygnału dzwonka, np. do centrali telefonicznej

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...40 °C
---------------------	------------

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker S.1
-------------------------	------------

Instrukcje

Tekst wskazówki	Zalecenie: Użyć głębokiej puszki.
-----------------	-----------------------------------