



80040002



easy

KNX e/s R.classic/serie 1930 Port magistralny, podtynkowy

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Napięcie

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Tekst

Ochrona Z klapką zabezpieczającą przed kurzem dla interfejsu użytkownika (AST)

Temperatura Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury