



85146131



IP20

R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, czarny

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

| | |
|----------------|---|
| Liczba kanałów | 4 |
|----------------|---|

| | |
|--|-----|
| Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika | 1 % |
|--|-----|

Łączność

| | |
|---------------------------------|-----|
| Z systemem magistrali KNX radio | Tak |
|---------------------------------|-----|

| | |
|----------------------|---|
| Kategoria odbiornika | 2 |
|----------------------|---|

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

Materiały

| | |
|-------|--------|
| Kolor | Czarny |
|-------|--------|

Tekst

| | |
|---------|--|
| Funkcja | Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) |
|---------|--|

| | |
|---------|------------------------------------|
| Ochrona | Z zabezpieczeniem przed demontażem |
|---------|------------------------------------|