



EEN002



Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

Specyfikacja techniczna

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -30 - 60 °C

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy, Montaż podłogowy

Łączność

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie

Wymiary

Maksymalna długość połączenia między odbiornikiem a nadajnikiem 100 m

Wysokość 40 mm

Szerokość 40 mm

Głębokość 90 mm

Kabel

Długość kabla 1 m