



EEN003



Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

Specyfikacja techniczna

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 70 °C

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

Wymiary

Maksymalna długość połączenia między odbiornikiem a nadajnikiem 100 m

Wysokość 32 mm

Szerokość 48 mm

Głębokość 41,30 mm