



L54D

Podstawa bezpiecznikowa z pokrywą DIII 1P 63 A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	35 A, 40 A, 50 A, 63 A

Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
-----------	-----------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W
--	-----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	DIII
---------------------------------	------

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Tak
-----------	-----

Wymiary

Wysokość	8 mm
Szerokość	49 mm
Długość	28,50 mm